

SIGNALNI TABLO TIP: KST-16

NAMENA

Signalni tablo tip KST-16 je namenjen za svetlosnu signalizaciju. Pokazuje stanje za 16 signala.



Slika 1. Signalni tablo (prednja strana)



Slika 2. Signalni tablo (zadnja strana)

NAČIN RADA:

Kada se na neki od ulaza dovede potencijal + (ili faza) svetli signalno telo sa odgovarajućim brojem. Signalno telo će da svetli sve dok je na njegovom ulazu prisutan navedeni potencijal. Pritiskom na taster " PROBA SVETLA" svetliće sva signalna tela. Ovo je način provere ispravnosti svih signalnih tela.

MONTAŽA UREĐAJA:

Signalni tablo KST-16 je predviđen za ugradnju u vrata ormara, na nadzornu ploču i sl. U otvor dimenzija 138 mm x 138 mm ubaci se uređaj. Potom se na uređaj ugrade dva nosača (vide se na slici 2., a prethodno su bili skinuti sa uređaja). Uređaj se učvrsti stezanjem sa dva zavrtnja.

PRIKLJUČENJE UREĐAJA:

Na zadnjoj strani uređaja nalazi se priključna šema. Prvo se dovede pomoćni napon na priključke 18 i 20. Signali se dovode na priključke 1-16 i signalno telo se pobuđuje potencijalom "+" ili "fazom", ako u porudžbini nije traženo suprotno. Na natpis "LEGENDA" se redom upiše spisak signala, odnosno određenom broju se pridruži naziv signala.

NAPOMENA: *Kada se radi o jednosmernom naponu na priključak 18 se dovodi + potencijal, a ako se radi o naizmjeničnom naponu na priključak 18 se dovodi FAZA."*

TEHNIČKI PODACI:

Pomoćno napajanje:	(24, 48, 110, 220) V DC ili (100, 220) V AC (prema narudžbi)
Radni napon :	kao pomoćno napajanje
Signalno telo:	Led diode kroz koje prolazi struja od 20mA
Kućište:	metalno 144mm x 144mm
Dimenzije potrebnog otvora:	137mm x 137 mm